


# バルーンアーム 2・簡易ロック式アーム専用 接続部品取扱説明書

この取扱説明書では、2機種のアームについて記載をしており、取付方法・取扱い方法がそれぞれ異なります。  
型番をよくご覧の上、作業を行ってください。


## スライド式垂直ベース



FFP-SL-P300



FFP-SL-P600



FFP-SL-P900



### 警告

スライド式垂直ベースの壁面設置には特別な技術が必要となります。取付には販売店・工事店にご相談ください。取付け、取扱い不備による事故・液晶ディスプレイ/テレビの落下による損傷の危険性があります。

### 目次

|                          |                    |      |
|--------------------------|--------------------|------|
| ■安全上のご注意                 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P1~2 |
| ■製品紹介・付属品                | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P3   |
| ■バルーンアーム 2組み合わせ例         | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P4   |
| ■簡易ロック式アーム組み合わせ例         | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P5   |
| ■上下スライド調整                | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P6   |
| ■壁面へスライド式垂直ベースを取り付ける     | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P7   |
| ■バルーンアーム 2とスライド式垂直ベースの接続 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P8   |
| ■簡易ロック式アームとスライド式垂直ベースの接続 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P9   |
| ■保証書                     | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P10  |



日本フォームサービス株式会社

M 2008.10.02第 2版

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

### お買い上げありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社

電話 03-3636-0011 URL <http://www.forvice.co.jp>

Mail [info@forvice.co.jp](mailto:info@forvice.co.jp)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。



**警告**

この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。



**注意**

この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



指のけがに注意する。

## 警告・注意



壁面への設置には特別な技術が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。取り付け、取扱いの不備による事故、液晶ディスプレイ / テレビの落下による損傷の危険性があります。



取り付ける壁面には十分な強度があることを確認してください。取り付ける液晶ディスプレイ / テレビ、バルーンアーム 2 簡易ロック式アームの重量に長時間耐えうることを確認してください。



液晶ディスプレイ / テレビを本製品への取付、取り外しは、必ず 2 人以上での作業を行ってください。



液晶ディスプレイ / テレビの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。



取り付け部品の改造 変更は行わないでください。液晶ディスプレイ / テレビの落下や破損など、事故の原因となります。



安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。



壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。

## 必ずお守りください。

スライド式垂直ベースの壁面設置には特別な技術が必要となります。取付には販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。取り付け、取扱いの不備による事故、液晶ディスプレイ / テレビの落下による損傷の危険性があります。


## 工事店様へ

お客様の安全のため、取り付け場所の強度には、液晶ディスプレイ / テレビとアーム製品重量の荷重に耐えるよう十分注意のうえ、施工を行ってください。

作業は必ず2名以上で行ってください。

壁面取付ネジは同梱されていません。壁に適合する市販のネジを選定してください。


## 製品紹介




| 名称  | スライド式垂直ベース 300・ 600・ 900 |             |             |
|-----|--------------------------|-------------|-------------|
| 型番  | FFP-SL-P300              | FFP-SL-P600 | FFP-SL-P900 |
| 自重量 | 約 1.9kg                  | 約 2.8kg     | 約 3.7kg     |

## 付属品


### スライド式垂直ベース付属品



●取扱説明書 ……部









- ジョイントキット……式
- ①キャップ……2個
- ②六角穴付ボルト……1本
- ③ベースシャフト……1本
- ④皿バネ座金……枚
- ⑤平座金……2枚
- ⑥スラストワッシャー (小) ……2枚
- ⑦ナット……1個
- ⑧スラストワッシャー (大) ……2枚



- 工具……式
- ⑨ボックスレンチ 対辺 13mm) ……1本
- ⑩六角レンチ 対辺 6mm) ……1本

## ■ バルーンアーム2組み合わせ例




※イラストは標準タイプです。  
高荷重タイプにも取り付け可能です。

|     | スライド式垂直ベース300                                                                       |                     | スライド式垂直ベース600                                                                      |                     | スライド式垂直ベース900                                                                        |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |    |                     |   |                     |   |                     |
|     | 標準タイプ                                                                               | 高荷重タイプ              | 標準タイプ                                                                              | 高荷重タイプ              | 標準タイプ                                                                                | 高荷重タイプ              |
| 型番  | FFP-BA75-P300                                                                       | FFP-HBA75-P300      | FFP-BA75-P600                                                                      | FFP-HBA75-P600      | FFP-BA75-P900                                                                        | FFP-HBA75-P900      |
| 自重量 | 5.3kg                                                                               | 5.8kg               | 6.2kg                                                                              | 6.7kg               | 7.1kg                                                                                | 7.6kg               |
|     |  |                     |  |                     |  |                     |
|     | 標準タイプ                                                                               | 高荷重タイプ              | 標準タイプ                                                                              | 高荷重タイプ              | 標準タイプ                                                                                | 高荷重タイプ              |
| 型番  | FFP-BA75-P300-EF-2                                                                  | FFP-HBA75-P300-EF-2 | FFP-BA75-P600-EF-2                                                                 | FFP-HBA75-P600-EF-2 | FFP-BA75-P900-EF-2                                                                   | FFP-HBA75-P900-EF-2 |
| 自重量 | 6.1kg                                                                               | 6.6kg               | 7.0kg                                                                              | 7.5kg               | 7.9kg                                                                                | 8.4kg               |

■簡易ロック式アーム組み合わせ例

※イラストはモニタータイプです。


KVMタイプ・キーボードタイプ・ノートPCタイプにも取り付け可能です。

|     | スライド垂直ベース 300                                                                                                            |               | スライド垂直ベース 600                                                                                                            |               | スライド式垂直ベース 900                                                                                                             |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | <div> <div>スライド式垂直ベース 300</div>  </div> |               | <div> <div>スライド式垂直ベース 600</div>  </div> |               | <div> <div>スライド式垂直ベース 900</div>  </div> |               |
|     | モニタータイプ                                                                                                                  | KVMタイプ        | モニタータイプ                                                                                                                  | KVMタイプ        | モニタータイプ                                                                                                                    | KVMタイプ        |
| 型番  | FFP-SL01-P300                                                                                                            | FFP-SL02-P300 | FFP-SL01-P600                                                                                                            | FFP-SL02-P600 | FFP-SL01-P900                                                                                                              | FFP-SL02-P900 |
| 自重量 | 6.2kg                                                                                                                    | 8.7kg         | 7.1kg                                                                                                                    | 9.6kg         | 8.0kg                                                                                                                      | 10.5kg        |
|     | ノートPCタイプ                                                                                                                 | キーボードタイプ      | ノートPCタイプ                                                                                                                 | キーボードタイプ      | ノートPCタイプ                                                                                                                   | キーボードタイプ      |
| 型番  | FFP-SL03-P300                                                                                                            | FFP-SL04-P300 | FFP-SL03-P600                                                                                                            | FFP-SL04-P600 | FFP-SL03-P900                                                                                                              | FFP-SL04-P900 |
| 自重量 | 7.2kg                                                                                                                    | 7.3kg         | 8.1kg                                                                                                                    | 8.2kg         | 9.0kg                                                                                                                      | 9.1kg         |

簡易ロック式アームには、延長アームは取り付けできません。

## ■上下スライド調整


1スライド式垂直ベースのアーム取り付けベース部の左側面のネジ箇所を六角レンチ 対辺 5mm)で緩めます。



! 六角レンチ 対辺 5mm)は、アーム側の付属品です。

! アーム取付ベース・上側壁面取り付けベースのネジが左側になるように使用してください。


2ネジを緩めた後は、アーム取り付けベース部が上下スライドでき、好きな位置で設定する事ができます。  
3好きな位置で設定後、アーム取り付けベース部の左側面のネジ箇所を六角レンチ 対辺 5mm)で締め付けてください。




! ネジは確実に締め付けて下さい。  
アームが落下する可能性があります。

## ■壁面へスライド式垂直ベースを取り付ける

- 1 下図スライド式垂直ベースの取り付け穴 4箇所を使用して設置を行ってください。  
事前に設置場所の強度確認し、強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。
- 2 アームの組み合わせ重量 (P3~P4の組み合わせ表をご覧ください。)と液晶ディスプレイ / テレビの重量を考慮して設置を行ってください。




- 3 アームの組み合わせ重量+液晶ディスプレイ / テレビの重量を合わせ、ネジ 1本でも4倍以上の荷重に耐える取付場所であることを確認してください。壁面の構造に合わせた固定方法、ネジ・ワッシャーの設定を行ってください。
- 4 スライド式垂直ベースの壁面取付穴は、φ 10で 4箇所開いており、設置場所に応じて施工を行ってください。
- 5 壁面への取付の際は、水平であることを確認し、固定してください。




ネジ・ボルトは確実に締め付けてください。  
液晶テレビの落下や思わぬけがの原因となります。

## ■ バルーンアーム 2とスライド式垂直ベースの接続





### 付属品



- ジョイントキット・・・1式
- ①キャップ・・・2個
- ②六角穴付ボルト・・・1本
- ③ベースシャフト・・・1本
- ④皿バネ座金※・・・1枚
- ⑤平座金・・・2枚
- ⑥スラストワッシャー (小)・・・2枚
- ⑦ナット・・・1個
- ⑧スラストワッシャー (大)・・・2枚




- 工具・・・1式
- ⑨ボックスレンチ 対辺 13mm)・・・1本
- ⑩六角レンチ 対辺 6mm)・・・1本




ボルトの締め付け具合によってジョイント部の回転動作が変わります。  
締め付けを強くすると回転が重くなり、緩く締めると回転が軽くなります。

## ■簡易ロック式アームとスライド式垂直ベースの接続





### 付属品



- ジョイントキット…1式
- ①キャップ…2個
  - ②六角穴付ボルト…1本
  - ③ベースシャフト…1本
  - ④皿バネ座金※…1枚
  - ⑤平座金…2枚
  - ⑥スラストワッシャー (小)…2枚
  - ⑦ナット…1個
  - ⑧スラストワッシャー (大)…2枚



- 工具…1式
- ⑨ボックスレンチ 対辺 13mm)…1本
  - ⑩六角レンチ 対辺 6mm)…1本



ボルトの締め付け具合によってジョイント部の回転動作が変わります。  
締め付けを強くすると回転が重くなり、緩く締めると回転が軽くなります。

# 保証書

- お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
- この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

## 保証規定

- 保証期間内は、お買い上げ日より年間と致します。
- 保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理を行います。

以下の場合には有償修理となります。

- 本保証書をご提示されないとき。
- 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店名の表示がないとき。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが不適当な為生じた故障および損傷。
- 取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
- お客様の修理、改造、により発生した故障または損傷。
- 故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

その他

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

|      |                                                                                                                    |      |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 製品名  | パルーンアーム 2 簡易ロック式アーム用接続部品<br>FFP-SL-P300 ㇿライト式垂直ベース 300<br>FFP-SL-P600 ㇿライト式垂直ベース 600<br>FFP-SL-P900 ㇿライト式垂直ベース 900 |      |     |
| 保証期間 | ご購入日より1年間                                                                                                          |      |     |
| 御住所  | 〒                                                                                                                  | 都道府県 | 市区郡 |
| お客様  | TEL( ) -                                                                                                           |      |     |
| 販売店名 | お買い上げ年月日                                                                                                           |      |     |
|      | 住所、店名、電話                                                                                                           |      |     |

